Rejestracja urządzenia Smart Pro



Aktywacja konta na stronie MyKeys Pro

 Zaloguj się do konta <u>mykeyspro.com</u>. Jeżeli nie posiadasz jeszcze konta należy go stworzyć pod linkiem: <u>https://www.mykeyspro.com/create-account</u>.

Kene Home	MY O
	Email Address Password
	Sign in Forgot Password?

2) Po zalogowaniu się do portalu należy przejść do zakładki "Account".



3) Następnie wybrać: "My Device".

4) W zakładce "My Device" należy wpisać numer seryjny urządzenia i nacisnąć przycisk "Check" aby dodać urządzenie.

Branches						+	Create New Branch		
Search Branches Q	Branch Information	Subscriptions	🚢 Users	Pending Invites	Devices	니 Hooks	🔲 Billing		
Results : 1									
Head Office	Register a New Device	egister a New Device							
	* Serial No SP800529		Check						

5) Następnie należy wpisać hasło do urządzenia (hasło znajduje się na karcie USB, która jest załączoną z urządzeniem). Aby zatwierdzić naciśnij "Register".

← Branches						+ Cre	eate New Branch
Search Branches Q	Branch Information	Subscriptions	🚉 Users	Pending Invites	Devices	⊢ Hooks	🔲 Billing
Results : 1	 					•	
Head Office	Register a New Device * Serial No SP800529 Product Type SmartPro Cancel	Descript	ion	* Plass Code		Reg	ister

6) Po prawidłowym dodaniu urządzenie numer seryjny powinien pojawić się na liście zarejestrowanych urządzeń.

← Branches							+	Create New Branch	
Search Branches Q	Branch Information	🛱 Subscrip	tions	🚉 Users	🖬 Pending Invites	Devices	니 Hooks	🔲 Billing	
Results : 1									
Head Office	Register a New Device								
	* Serial No			Check					
	Registered Devices	Registered Devices							
	Serial Number		Product Type Descrip		Description				
	SP800529		SmartPr	0					:

Aktywacja urządzenia

7) Po utworzeniu konta na stronie MyKeys Pro i przypisaniu do niego numeru seryjnego urządzenia należy włączyć Smart Pro, a następnie wpisać PASSCODE znajdujący się na czarnej karcie dołączonej do zestawu oraz zatwierdzić niebieskim przyciskiem.

			A)))	ADVANCE IAGNOSTICS	FD ™
	Proszę wprowadzić hasło ADS2297 - NISSAN 2020 OUT NOW!	<u>3 9</u>	<u>39</u>	<u>5 9</u>	
Passcode: 393959		1 4	2 5	3 6	
		7 €₹	8 0	9	

8) Wybieramy język polski (lista ułożona jest alfabetycznie) pole wyboru przez chwilę podświetli się na niebiesko, a po chwili podświetlenie zniknie. Następnie klikamy niebieską strzałkę, ładowanie może potrwać kilka sekund.

	Wybierz język		Wybierz język	
	Italian		Italian	
	Japanese		Japanese	
	Korean		Korean	
	Polish		Polish	
	Portuguese		Portuguese	
	Romanian		Romanian	
	Russian		Russian	
4	Spanish		Spanish	

9) W celu rejestracji należy połączyć urządzenie z siecią WI-FI wybieramy "Połącz z Wifi".

10) Następnie należy wybrać obsługiwaną przez nas sieć Wi-Fi.

			Wi-Fi	
	Wi-Fi	Off	On	
	Wybierz sieć			
	Tomek's iPho	ne		₽ 🛜
	Serwis DAR-N	IAR		A 🛜
	TS1			A 🛜
_				
Server	status : Niep	oołączone		

11) Wpisujemy hasło do wybranej przez nas sieci Wi-Fi i klikamy "Dołącz".

	Anulu	ıj	١	Wprowad	ź hasło o Wpro	^{do} wadź	Ti hasło	omek's if	Phone	D	ołącz	
		Hasło			••••					۲		
	q	w	е	r	t	у	u	i	0	р	+	
	a	S	d	f	g	h	j	k	I	@# SYM	\$123 BOLE	
	SHIFT	z	x	С	v	b	n	m	,		-	
				Przestrzeń								
-												

12) Wpisujemy hasło do wybranej przez nas sieci Wi-Fi i klikamy "Dołącz".

		١	Nprowad	ž haslo (do	Te	omek's if	Phone			
Anulu	ij			Wpro	wadź	hasło			D	ołącz	
	Hasło	,							۲		
q	w	е	r	t	у	u	i	0	р	t	
а	s	d	f	g	h	j	k	1	@# SYM	\$123 BOLE	
SHIFT	z	x	с	v	b	n	m		•	-	
			Przestrzeń								

13) Wpisujemy hasło do wybranej przez nas sieci Wi-Fi i klikamy "Dołącz".

		Wi-f	Ŧi		
	Wi-Fi	Off	On		
	🗸 Tomek's iPhone			₽ 🛜	
	Wybierz sieć				
	Serwis DAR-MAR			A 🛜	
	TS1			A 😨	
— .	opvor ototuo y Dodioo				
2	erver status : Podłącz	zone	····· ?		

14) Następnie wybieramy odpowiednią strefę czasową, po czym klikamy niebieską strzałkę.

Wv	bierz strefe czasowa
Current Time :	11:39
Obecna strefa czasowa :	GMT + 1:00 - European Central Time
Osczędzanie światła dzienn	iego 🦲
GMT - 2:00 - UTC -2:00	
GMT - 1:00 - Azores, Cabo) Verde
GMT + 0:00 - London, Dub	lin, Lisbon, Dakar
GMT + 1:00 - European Ce	entral Time
GMT + 2:00 - Eastern Euro	opean Time, (Arabic) Egypt Standard Tim
GMT + 3:00 - Eastern Afric	can Time

15) Urządzenie automatycznie przeprowadzi aktualizację oprogramowania kontrolnego, po zakończeniu aktualizacji maszyna uruchomi się ponownie.

16) Po ponownym uruchomieniu urządzenie poprosi nas ponownie o wpisanie PASSCODE, następnie musimy zatwierdzić wybrany przez nas język, połączenie z wi-fi oraz wybór strefy czasowej (nasze poprzednie ustawienia zostały zapisane wystarczy potwierdzić te kroki klikając niebieską strzałkę w prawym dolnym rogu wyświetlacza).

17) Urządzenie po zaktualizowaniu software'u poinformuje nas o braku nowych aktualizacji, przechodzimy dalej wybierając niebieską strzałkę.

18) Należy zapoznać się z regulaminem i warunkami korzystania z urządzenia przesuwając pasek z prawej strony w dół oraz zaznaczyć punkt "Przeczytałem i akceptuje warunki EULA", przechodzimy dalej klikając niebieską strzałkę.

Regulamin oraz Warunki	
https://www.advanced-diagnostics.com/files/Policies/ADL_Cookie_Policy.pdf	1
June 2018 Edition	
Przyczytałem i akceptuję warunki EULA Chcę otrzymywać informacje marketingowe od Advanced Diagnostics, Silca and Ilco	
Chcę otrzymywać informacje reklamowe z firm Advanced Diagnostics, Silca i Ilco	ŧ
←	-

19) Ostatnim krokiem będzie wypełnienie formularza rejestracyjnego w przypadku nowego użytkownika (na końcu zatwierdzić wybierając niebieską strzałkę, która pojawi się po uzupełnieniu wszystkich danych).

Rejestracja													
Nowy użytkownik	Istniejący użytkownik												
Pierwsze imię :				Drugie imię :			Ema				ail :		
Telefon :			Naz	Nazwa firmy :									
Ulica :							Kod				pocztowy :		
Miasto / Miejscowoś			Wo	jewództw	o/ powia	t :	Kra						
Nazwa użytkownika	a			Hasko :							®		
	q	W	е	r	t	У	u		0	р			
	а	s	d	f	g	h	j	k	I	@#\$123 SYMBOLE			
	SHIFT	z	x	с	v	b	n	m	,		-		
			Przestrzeń							Wyczyść			
+					Nowy	użytko	wnik						

20) W przypadku wymiany urządzenia MVP na Smart Pro należy wybrać zakładkę "Istniejący użytkownik" (po wpisaniu nazwy użytkownika i hasła należy kliknąć niebieską strzałkę, która pojawi się po uzupełnieniu danych).

<u>www.a-d-e.pl</u> info@a-d-e.pl (22) 771-87-21 501511643 Kobyłka, ul. Hubala 11